DC20+



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

⚠ **ПОЧИСТВАЙТЕ ГЕНЕРАТОРА СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА!** ⚠

При водни разтвори

СТЪПКА А: След приключване на обработката изсипете останалата в резервоара течност в подходящ съд с помощта на фуния.

СТЪПКА Б: Включете генератора за 1 минута с дюза, отворена на настройката за най-едри капки. Така се отстранява течността, останала във вътрешните маркучи.

СТЪПКА В: Налейте малко чиста вода и включете генератора отново за 1 минута. Отстранете излишната вода от резервоара.

При емулсии

След обработката започнете със **СТЪПКА А**. След това напълнете резервоара с разтворител, подходящ за използвания препарат. Повторете **СТЪПКА Б**, за да промиете остатъците от препарата във вътрешността. След това повторете **СТЪПКА В**. Преди съхранение оставете резервоара да изсъхне.

© Vectorfog. Всички права запазени. Превод на български език: Pest Control Products ЕООД.

www.vectorfog.com | info@vectorfog.com
10 Industrial Ave, Suite 4, Mahwah, NJ 07430, САЩ